

CHR-2

HALVLJUSAUTOMATIK för Chrysler Voyager III (RG) 2000-2007

Läs hela monteringsanvisningen före montering!

Funktion: När motorn har startat och laddningsspänningen (relästift S) uppnått ca 13V, tänds automatiskt halvljus, parkeringsljus och skyltbelysning. Ljusströmställaren bör vara fullt påslagen vid körning med helljus.

Montering

1. Batteriets minuskabel demonteras, om det tillåts för annan utrustning.

2. Demontera skyddspaneler för åtkomst av kablar från tändningslås och ljusströmställare. Montera relä på lämplig plats.

3. Anslut Vit kabel till Rosa/Vit kabel från tändningslås (det finns två rosa/vita) eller annan anslutningspunkt som har spänning endast när tändningen är påslagen (= 15+) och tål 25A belastning, använd blå klamma.

4. Anslut Grön kabel till Vit/Orange kabel från ljusströmställaren, plats två på kontaktstycket = park.ljus, (det finns två vit/orange kablar), använd röd-brun klamma.

5. För ut Röda kablar genom befintligt hål i torpedväggen, anslut kablar till Vit/Blå respektive Vit/Brun kabel (=halvljus) från grå/grönt kontaktstycke vid säkringbox, använd röd-bruna klammor.

7. Anslut Svart kabel till godkänd jordpunkt.

Återmontera batterikabel. Gör funktionsprov med startad motor.

Notering: Fördröjning av tillslag på halvljus med 1-20 sek. vid dieselmotor.

Max belastning totalt: 25A

Förvara monteringsanvisningen tillsammans med bilens instruktionsbok.

Modellanpassade kompletta halvljusautomatiksatsar finns till bl a Mercedes, Audi, Toyota, VW och BMW.